

Datenblatt

# Funk-Empfänger Licht zur Unterputzmontage (Halbautomatik oder Vollautomatik)

für 868,3 MHz Funksender

451FU-E o.T./KKF-H / 451FU-E o.T./KKF-V

## Funk-Empfänger Licht zur Unterputzmontage (Halbautomatik oder Vollautomatik)

### Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 V-AC / 50 Hz
max. Last:	16 A
Glühlampe:	max. 2.500 W
EVG:	max. 4 Stück
Umgebungstemperatur:	-20° bis +40°C
Approbationen:	CE KEMA/KEUR
Schutzart:	IP20
Steckklemme:	1,5 mm <sup>2</sup>

Bis zu 30 Sender können angelernt werden.

### Funktion

#### Konventioneller Betrieb:

Taste 1	„Ein“
Taste 0	„Aus“

#### Funkstuhl - Betrieb:


Setzen	„Ein“ für Sitzdauer
Aufstehen	„Aus“ nach 15 Minuten
Taste 1	„Ein“ für max. 15 Minuten
Taste 0	„Aus“

#### Zusätzliche Tasterfunktionen:

Taste 0 > 3 Sekunden	dauerhaft „Aus“
Taste 1 > 3 Sekunden	„Ein“ für max. 30 Minuten
Taste 1 > 7 Sekunden	„Ein“ für 4 Stunden



#### Applikation:



#### z. B. verwendbar mit:

